





## M20/M26H - SPY 39 FRAMER 930 DIM5

23418 9305 B

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 23418 9305 B



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.3
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	DALI
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
<b>TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1018lm // 8,6W // 118lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHE)</b>	347lm // 9,9W // 35lm/W

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23418\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 39 FRAMER 930 DIM5

23418 9305 B

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

#### SHIFTLINE M26H + SBL

#### Erhältliche Farben



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 39 FRAMER 930 DIM5


23418 9305 B



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




### SHIFTLINE M26H profile


### Erhältliche Farben




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

### Erhältliche Farben



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 39 FRAMER 930 DIM5

23418 9305 B




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: