





## XY180 S81

422 111 93 B

DISPONIBILE IN  
NERO 422 111 93 B



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto A superficie
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.9
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 180° girevole, 360° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informazioni elettriche	
<b>ELETTRICO</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	I
<b>ALIMENTATORE</b>	YES
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	non dimmerabile
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	1050lm // 8,9W // 118lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	874lm // 10,2W // 85lm/W
Note	

[Look at the XY180 brochure](#)


### Opzioni

XY180 CONNECTION BOX  
COVERSET R 90-100

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [422\\_111\\_XX\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


#### Kit per scatola incassata



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W




**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

#### Altro



**422 99 01 B** XY180 CONNECTION BOX B

Notes: