



## NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 927 DIM5

30116 9205 A

ERHÄLTlich IN



**ALU GRAU** 30116 9205 A

**SCHWARZ** 30116 9205 B

**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 30116 9205 FBRX

**ANTHRAZIT** 30116 9205 N

**WEISS** 30116 9205 W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	aussenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Wand Aufbau
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP65
<b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b>	IK06
<b>GEWICHT (KG)</b>	1.4
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	nicht verstellbar
<b>INFORMATION</b>	INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>NETZGERÄT</b>	YES
<b>ART DER DIMMUNG</b>	DALI
<b>ENERGIEKLASSE</b>	F
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC, EPD, RCM

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	4 x (LED cluster 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
<b>TM-30</b>	rf: 91 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG2
<b>LM80</b>	L90B10 > 150000
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	880lm // 8W // 110lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	573lm // 9,2W // 62lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30116\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## **NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 927 DIM5**

30116 9205 A

Notes: