



## INFORM SQ P144-3 DOWN 92767

25511 9220 B-B


DISPONIBLE EN

**NEGRO-NEGRO** 25511 9220 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 25511 9220 B-FG

**BLANCO-NEGRO** 25511 9220 W-B

**BLANCO-BLANCO** 25511 9220 W-W



Ver en el sitio web



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Suspendido
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	1
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	no ajustable
<b>INFORMACIÓN</b>	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

### Información eléctrica

<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	E
<b>CERTIFICADOS</b>	CB, ENEC, EPD

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519-2196lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	Rf: 93 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	2196lm // 16,7W // 131lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	1917lm // 19,2W // 100lm/W

### Requisitos

INFORM SQ POWERBOX 25W

INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5

INFORM POWER SUPPLY 17W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25511\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P144-3 DOWN 92767

25511 9220 B-B

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


#### Power box

#### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**25510 0030 B** INFORM SQ POWERBOX 25W B

1

Tipo de regulación: no dimerizable

**25510 0030 W** INFORM SQ POWERBOX 25W W

1



**25510 0045 B** INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 B

1

Tipo de regulación: con DALI

**25510 0045 W** INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 W

1


#### Fuente de Alimentación LED

#### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**25510 0375** INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI



**25510 0420** INFORM POWER SUPPLY 17W

1

Tipo de regulación: no dimerizable

#### Partes para conexión eléctrica

#### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P144-3 DOWN 92767

25511 9220 B-B



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Dimensión de corte (mm): 27

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: