



DOT.COM ON WALLWASH 06 HO  
927

16313 9200 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 16313 9200 B  
**BLANCO** 16313 9200 W











 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                        |
| UBICACIÓN                               | interior                                               |
| INSTALACIÓN                             | Techo Al superficie                                    |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                   |
| PESO (KG)                               | 0.6                                                    |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                           |
| INFORMACIÓN                             | EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC                         |
| Información eléctrica                   |                                                        |
| CLASE                                   | III                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                      |
| Información de la fuente de luz         |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                    |
| FUENTE DE LUZ                           | LED flex 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1500lm      |
| SDCM                                    | SDCM3                                                  |
| LM80                                    | L70 > 30000                                            |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1500lm // 12,6W // 119lm/W                             |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 869lm // 14,5W // 60lm/W                               |
| Requisitos                              |                                                        |
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM           |                                                        |











Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [16313\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |      | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><div><b>300 48 350 ED1</b></div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10V</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div></div>                                                                                                          | 1    | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div><b>300 48 350 ED5</b></div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</div><div>Tipo de regulación: con DALI</div><div>Dimensión de corte (mm): 45</div></div></div>                                                                                                         | 1    | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div><b>300 48 350 MDL</b></div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div></div>                                                                                                   | 1    | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div><b>300 48 350 WDL</b></div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</div><div>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</div><div>Dimensión de corte (mm): 45</div></div></div>                                                                                     | 1    | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div><b>300 90 61</b></div><div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6</div><div>Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión</div><div>Dimensión de corte (mm): 56</div></div></div>                                                                                                | 1    | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div><b>300 90 63</b></div><div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</div><div>Dimensión de corte (mm): 82</div></div></div>                                                                                                  | 2(1) | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div><b>300 90 64</b></div><div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión</div><div>Dimensión de corte (mm): 72</div></div></div>                                                                                                         | 1(1) | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div><b>300 90 67</b></div><div>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</div></div></div>                                                                                                                     | 1    | <input type="text"/>            |




DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 927

16313 9200 B

|                                                                                    |                                                                                                                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><br>Tipo de regulación: con DALI<br><br>Dimensión de corte (mm): 72                               | 1(1) <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><br>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion<br><br>Dimensión de corte (mm): 84 | 3(3) <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión<br><br>Dimensión de corte (mm): 55          | 1(1) <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Tipo de regulación: con DALI<br><br>Dimensión de corte (mm): 55                         | 1(1) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Tipo de regulación: no dimerizable<br><br>Dimensión de corte (mm): 90                          | 2->2 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Tipo de regulación: no dimerizable<br><br>Dimensión de corte (mm): 50                             | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Tipo de regulación: 1 a 10V<br><br>Dimensión de corte (mm): 54                               | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Tipo de regulación: con DALI<br><br>Dimensión de corte (mm): 54                              | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico<br><br>Dimensión de corte (mm): 84            | 2(1) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico<br><br>Dimensión de corte (mm): 54    | 1 <input type="checkbox"/>    |

DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 927

16313 9200 B

|                                                                                  |                                                                                                                                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><b>Tipo de regulación: con corte de fase</b><br><b>Dimensión de corte (mm): 50</b> | 1 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Tipo de regulación: con corte de fase</b><br><b>Dimensión de corte (mm): 48</b> | 1 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Tipo de regulación: con DALI</b><br><b>Dimensión de corte (mm): 30</b>       | 1 <input type="checkbox"/> |

Notes: