





## SOIREE WS X 927

24018 9200 B

BESCHIKBAAR IN  
ZWART 24018 9200 B



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen-buiten                  |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Wand Opbouw                    |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP54                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.8                            |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                 |
| <b>INFO</b>                   | INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 100-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | II                 |
| <b>VOEDING INBEGREPEN</b> | YES                |
| <b>DIM TYPE</b>           | niet dimbaar       |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>     | F                  |
| <b>CERTIFICATES</b>       | CB, EAC, ENEC, RCM |

### Info lichtbron

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                              |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 3,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 297lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SMD</b>                      | SDCM2                                            |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                   |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 297lm // 3,2W // 94lm/W                          |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 279lm // 3,7W // 76lm/W                          |

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24018\\_9X00\\_HAND.pdf](#)

Notes: